



UniMINI 05 - univerzálny revízný přístroj



- *meranie izolačných odporov pri voliteľných meracích napätiach 100 V, 250 V resp. 500 VDC do 1000 M Ω*
- *meranie prechodových odporov prúdom min. 200 mA do 20 Ω*
- *meranie impedancie vypínacej slučky, vnútorného odporu siete a výpočet skratového prúdu*
- *meranie AC/DC napätia do 690V*
- *test 30 mA prúdového chrániča*
- *prieľadný grafický O-LED displej s podsvietením*
- *výborný ergonomický tvar do ruky*
- *napájanie zabezpečujú 4 x AAA batérie, čo umožňuje dlhú prácu bez výmeny batérii*

Charakteristika:

Prístroj UniMINI umožňuje vykonať základné revízne merania!

Prístroj je malý, ľahko prenosný a pri práci s ním nie je potrebná tzv. „tretia ruka“.

Namerané hodnoty sú zobrazované na prieľadnom grafickom LCD displeji s podsvietením.

Technické parametre:

Izolačné odpory:

Meracie napätia: 100, 250 resp. 500 VDC
Presnosť merania: $\pm(2,5\% + 4 \text{ Digit})$

Priechodové odpory:

Merací prúd: $\geq 200 \text{ mA}$
Presnosť merania: $\pm(1,5\% + 4 \text{ Digit})$

Impedancia slučky:

Merací rozsah: $0,00 \Omega \div 20,00 \Omega$
Presnosť merania: $\pm(7,5\% + 4 \text{ Digit})$

Meranie napätia:

Merací rozsah: $3 \text{ V} \div 690 \text{ V AC/DC}$
Presnosť merania: $\pm(2\% + 4 \text{ Digit})$

Napájanie: 4 x AAA batérie
Rozmery: 165 x 81 x 31 mm
Displej: 128 x 64 bodový grafický,
O-LED s podsvietením



Váš distributor:

MERATEST s.r.o., Sídliště 999, 687 51 Nivnice
Mob.: +420 721 173 293, Tel.: +421 32 642 0909
e-mail: info@reviznipristroje.cz, web: reviznipristroje.cz